型号	输入耦合	频率	输入形式	输入阻抗	输入设备	输入换算噪声电压密度	输入换算噪声电流密度	增益	最大输出电压	CMRR	输入插口	输出插口	DC电压源
SA-200F3	DC耦合	DC~800kHz	不平衡单端输入	可切换 1k/10k/100kΩ	双极性	0.5nV / √ Hz typ. (1kHz)	2.2pA /√ Hz typ. (10kHz)	固定 40dB	±10V（RL≧1kΩ） 1kHz	-	SMA	SMA	±15V
SA-240F5		DC~20MHz		可切换 1M/100MΩ/open	FET	1.2nV / √ Hz typ. (1kHz)	5fA /√ Hz typ. (100Hz)	固定 40dB	±10V（RL≧1kΩ） 1kHz	-	SMA	SMA	±15V
SA-410F3		DC~1MHz	平衡差分输入 （若一端短路则为单端输入）	可切换 1k/10k/100kΩ	双极性	0.75nV / √ Hz typ. (1kHz)	4.5pA /√ Hz typ. (10kHz)	固定 40dB	±10V（RL≧1kΩ） 1kHz	110dB以上 (55Hz)	SMA	SMA	±15V
SA-440F5		DC~20MHz		可切换 1M/100MΩ/open	FET	1.8nV / √ Hz (1kHz)	25fA /√ Hz (100Hz)	固定 40dB	±10V（RL≧1kΩ） 1kHz	90dB以上 (10Hz~10kHz)	SMA	SMA	±15V
5307 (Stand alone)		DC~10MHz	可切换 （差分/单端(一端接地））	可切换 1MΩ/100MΩ (通过将主机内插头短路)		4nV/√Hz typ. (1kHz)	-	可切换 *10 ～ *1000 (1,2,5 步)	±10.4V（RL≧1MΩ） ±5.2V（RL=50Ω） DC~3MHz	120dB以上 (DC~1kHz)	BNC	BNC	-
SA-220F5	AC耦合	1kHz~80MHz	不平衡单端输入	1MΩ	FET	0.5nV / √ Hz typ. (10kHz~1MHz)	200fA /√ Hz typ. (100kHz)	固定 46dB	2Vp-p（RL=50Ω） 1kHz~20MHz	-	SMA	SMA	±15V
SA-230F5		1kHz~100MHz		50Ω	双极性	0.25nV / √ Hz typ. (10kHz~1MHz)	5pA /√ Hz typ. (100kHz)	固定 46dB	1.8Vp-p（RL=50Ω） 1kHz~20MHz	-	SMA	SMA	+15V (单电源)
SA-430F5			平衡差分输入 （若一端短路则为单端输入）	50Ω		0.35nV / √ Hz typ. (10kHz~1MHz)	7pA /√ Hz typ. (100kHz)	固定 46dB	2Vp-p（RL=50Ω） 1kHz~20MHz	90dB typ. (100kHz)	SMA	SMA	±15V
SA-420F5		1kHz~70kHz		1MΩ	FET	0.9nV / √ Hz typ. (100kHz~10MHz)	100fA /√ Hz typ. (1kHz)	固定 46dB	2Vp-p（RL=50Ω） 1kHz~20MHz	55dB以上 (1kHz~10MHz)	SMA	SMA	±15V
SA-421F5		30Hz~30MHz	平衡差分输入 （若一端短路则为单端输入）	1MΩ		0.5nV / √ Hz typ. (100kHz~10MHz)	100fA /√ Hz typ. (100Hz)	固定 46dB	2Vp-p（RL=50Ω） 100Hz~20MHz	46dB以上 (1kHz~10MHz)	SMA	SMA	±15V
CA5360	可切换DC耦合/AC耦合	DC~1MHz （DC耦合） 0.2Hz~1MHz （AC耦合）	可切换 差分/单端(一端接地) /单端(浮接)	100MΩ		5nV/√Hz (1kHz)	-	固定 40dB	±5V（RL=2kΩ） DC~500kHz	100dB以上 (DC~100Hz)	BNC	BNC	±15V /±20V /±24V
LI-75A		DC~1MHz （DC耦合） 0.2Hz~1MHz （AC耦合）		100MΩ		2nV/√Hz (1kHz)	-	固定 40dB	±10V（RL=2kΩ） DC~200kHz	120dB以上 (DC~100Hz)	BNC	BNC	±20V ~±24V