

型号	输入耦合	输入形式	增益 (V/A)	频率	输入阻抗	推荐信号源阻抗	换算输入噪声电流密度	最大输出电压	输入插口	输出插口	DC电源	DC电源接线	DC电压源	交流电源电压	尺寸 (W)x(D)x(H)mm	质量
SA-604F2	DC耦合	不平衡单端输入	固定 1x10 ⁷ (10M)	DC~500kHz	1kΩ typ.	1MΩ以上	45fA /√ Hz typ. (1kHz)	±10V (RL=1MΩ) 1kHz	SMA	SMA	必须 LP系列	选购 输出接线 A (PA-001-2372)	±15V	-	76 x 50 x 21.1	135g
SA-605F2			固定 1x10 ⁸ (100M)	DC~250kHz	3kΩ typ.	10MΩ以上	15fA /√ Hz typ. (1kHz)	±10V (RL=1MΩ) 1kHz	SMA	SMA	必须 LP 系列	选购 输出接线 A (PA-001-2372)	±15V	-	76 x 50 x 21.1	135g
SA-606F2			固定 1x10 ⁹ (1G)	DC~100kHz	10kΩ typ.	100MΩ以上	6fA /√ Hz typ. (1kHz)	±10V (RL=1MΩ) 1kHz	SMA	SMA	必须 LP系列	选购 输出接线 A (PA-001-2372)	±15V	-	76 x 50 x 21.1	135g
SA-607F2			固定 1x10 ¹⁰ (10G)	DC~20kHz	30kΩ typ.	1GΩ以上	2.5fA /√ Hz typ. (100Hz)	±10V (RL=1MΩ) 100Hz	SMA	SMA	必须 LP系列	选购 输出接线 A (PA-001-2372)	±15V	-	76 x 50 x 21.1	135g
LI-76		可切换 1x10 ⁴ (10k)	DC~100kHz	10Ω typ.	1kΩ以上	2pA /√ Hz typ.	±2V (RL≥10kΩ)	BNC	BNC	电池 (S-006P) 或PS-70A	PS-70A (1.5m)附属品	+9V~+20V	-	45x 40 x 105	310g	
		可切换 1x10 ⁶ (10k)	DC~20kHz	1kΩ typ.	10kΩ以上	130fA /√ Hz typ.										
		可切换 1x10 ⁸ (100M)	DC~2kHz	100kΩ typ.	1MΩ以上	13fA /√ Hz typ.										
CA5350			不平衡单端浮接	可切换 10k~10G; x1 或 x10	DC~ 14kHz~500kHz (通过增益设定)	10Ω~30kΩ typ. (通过增益设定)	1kΩ~1GΩ typ. (通过增益设定)	2.5fA~6pA /√ Hz typ. (通过增益设定)	±10V (无负载)	BNC	BNC	AC输入	无需	-	100V·120V·220V· 240V 切换	216 x 88 x400
CA5351	DC結合	不平衡单端浮接	可切换 10k~10G	DC~ 14kHz~500kHz (通过增益设定)	3Ω~30kΩ typ. (通过增益设定)	100Ω~1GΩ typ. (通过增益设定)	2.5fA~75pA /√ Hz typ. (通过增益设定)	±10V (无负载)	BNC	BNC	无需	无需	-	100V·120V·220V· 240V 切换	216 x 88 x400	4500g